

ARD-01 МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ ДОМОФОНА

Версия А

Предназначен для выделения блока номеров из серии набора домофонов с 256 и 1000 номеров.

Версия В

Дополнительно к версии А изменяет вызывной импульс домофонов серии 1000 до допустимого трубкой предела 0-256

Программирование:

нажать кратковременно на кнопку программирования, светодиод однократно зажгется.

нажать необходимое количество раз для программирования сотен нижнего предела (не более 9), каждое нажатие подтверждается зажиганием светодиода. После последнего нажатия блок ждет 2 секунды и переходит к программированию десятков, затем единиц соответственно. Отсутствие нажатия соответствует нулю в позиции. После программирования нижнего предела светодиод вспыхнет кратковременно три раза и переходит в режим программирования верхнего предела. Там операция повторяется соответственно — сотни, десятки, единицы. По окончании программирования модуль выдаст три коротких и одну длинную вспышку. В случае синтаксических или логических ошибок в наборе номера (набранная цифра больше 9 или нижний предел больше верхнего модуль сбрасывается до заводских установок 000-999 и светодиод сигнализирует об ошибке двадцатикратным морганием светодиода.

В случае короткого замыкания на линии сигнальный светодиод светится постоянно, а вызов с панели домофона сбрасывается.

Пример программирования версии А

Надо разрешить прохождение вызова с номера 150 до номера 160.

Программируем: нажимаем один раз, затем 1 раз - 5 раз - нет нажатия -1 раз -6 раз - нет нажатия.

Пример программирования версии В

надо разрешить прохождение вызова с 400 до 600

На выходе должна сформироваться последовательность «набор на домофоне минус нижний предел».

Программируем: нажимаем один раз, затем 4 раза - нет нажатия - нет нажатия - 6 раз - нет нажатия - нет нажатия.

Например при вызове с домофона номера 528 на выходе сформируется набор номера 128.

